



**Technische Daten Ledvance LED Röhre T8 Value (EM/Mains) Standard Output 11.6W 1400lm - 840 | 105cm - Ersatz für 38W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248589                              |
| EAN                                     | 4099854039249                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840 LEDV |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                  |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | E                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |
| Lampen Spannung (V)                     | 220-240                             |

## Technische Informationen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | LED           |
| Ersetzt (Watt)           | 38            |
| Watt                     | 11.6          |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar |
| Sockel                   | G13           |
| Drehbar                  | Nein          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Helle Farbe                  | Weiß         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1400         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120          |
| Leistungsfaktor              | >0.90        |
| Produkttyp                   | LED T8 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Inklusive LED Starter   | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein                                   |
| Vorschaltgerät          | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | Standard Output                        |
| Ausführung              | Matt                                   |
| Gehäuse                 | Glas                                   |
| Product Serie           | Value                                  |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 105cm |
| Länge (mm)       | 1061  |
| Durchmesser (mm) | 26.8  |

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

