



Caractéristiques Ledvance Régllette LED Commutateur 4W 450lm - 830 | 30cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 243817 |
| EAN | 4058075266681 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W/830 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x8 |
| Puissance (W) | 4 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 450 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 113 |
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longueur | 30cm |
| Référence Article | Régllette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK06 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | LED SWITCH BATTEN |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm) | 22 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

